

NOMENCLATURE:

- D1: 1N4007
- REL2: relais 12V cc 220V 5A

EXPLICATIONS:

FONCTION : monté avec les kits de commande il permet de disposer de 2 contacts inverseurs : 220V et 5A maximum.

MONTAGE : commencez par bien repérer les composants: la diodes et le relais; placez-les le plus près possible du circuit imprimé, du côté non cuivré; soudez-les et coupez leurs pattes à ras de la soudure. Quelques explications sont données au recto de cette notice (en bas à gauche), pour vous aider à repérer les composants et leur sens.

Attention! : certains composants sont polarisés. Insérez-les dans le sens indiqué, sous peine de destruction et par conséquence, d'annulation de la garantie.

MISE EN ROUTE : vérifiez bien les soudures, les éventuels ponts de soudures entre les pistes (une mauvaise soudure = une panne); branchez votre kit comme indiqué ci-contre : (il fonctionne avec une tension continue de 10 à 15V).

Il peut être commandé par les kits μ P61, μ P62, μ P64, μ P70, μ P71, μ P72, μ P75, μ P78, μ P81, μ P90 ou μ P91. Pour cela, il suffit de relier le + du kit au + ALIM kits et le – à la sortie « S » d'un des kits cités.

